

STAFF-02 SMS Versiyonu ARAMA'lı kontrol Komut Listesi (Bariyer sistemlerinde kullanılmak için çağrılı tetik)

Kullanmaya başlamadan önce;

1-SIM kartı, herhangi bir telefona takıp **PIN kodunu kaldırınız**

2-Pin kodu kaldırılmış SIM kartı STAFF 02 cihazına **takınız ve cihazı çalıştırınız.**

3-SIM kart hangi operatöre aitse herhangi bir telefondan aşağıdaki mesajlardan uygun olanı Staff 02 ye gönderiniz. Büyük ve küçük harflere dikkat ediniz.

VODAFONE İÇİN : **0000 VODAFONE**

TURKCELL İÇİN: **0000 TURKCELL**

TURK TELEKOM ICIN: **0000 Turk Telekom**

Komutlar arası bir boşluk bırakınız.

KOMUT	İŞLEVİ	GELEN CEVAP
0000 SIFRE XXXX	Admin şifresi değiştirme komutudur. Fabrika ayarı 0000 dır. Admin şifresini değiştiren numara cihazın yönetici numarası olur. Tüm cevaplar ve işlemler bu numara ile yapılabilir.	Yonetici sifresi basari ile degistirildi.
XXXX KAYDET 05xxxxxxxx	Yönetici tarafından kullanıcı numarası kaydetme komutudur.	Sisteme 05xxxxxxxx numarali kisi kayıt edilmistir.
XXXX SIL 05xxxxxxxx	Kullanıcı silme komutudur	05xxxxxxxx numarali kisi sistemden cikartildi.
XXXX KIM	En son giriş yapan kişinin sorgulanması için kullanılan komuttur. En son giriş yapan kişinin sitede oturmadığı düşünülüyor ise bu komutla numarası tespit edilir ve SIL komutu ile sistemden çıkartılır.	En son giris yapan kisinin telefon numarası 05xxxxxxxx dir.

SIFIRLA komutu gönderilirse cihaz şifresi fabrikasyon ayarlarına 0000 döner.